

# guía rápida del teléfono Yealink T27G



## teclas de llamada

- ✓ **MESSAGE:** indica si hay mensajes y accede al contestador avanzado
- ✓ **HEADSET:** alterna al modo auriculares
- ✓ **CONF:** activa una conferencia con múltiples interlocutores
- ✓ **HOLD:** coloca una llamada en espera y reactiva la que estaba retenida
- ✓ **MUTE:** silencia el micrófono durante la llamada
- ✓ **TRAN:** transfiere la llamada a otro interlocutor
- ✓ **RD:** rellama al último número marcado
- ✓ **ALTAVOZ /** : alterna al modo de manos libres / altavoz

## teclas de pantalla y teclas de línea

- ✓ **teclas de pantalla:** su función se muestra en pantalla y varía según el contexto
- ✓ **teclas de línea:** teclas programables para ejecución de diversas prestaciones (asignación de línea, desvíos, transferencias, control de presencia del resto de extensiones, etc. ...)

## teclas de dirección y volumen

- ✓ **tecla de dirección:** desplaza el cursor por la pantalla
- ✓ **OK:** confirma o asigna el elemento seleccionado
- ✓ **X:** cancela la acción o rechaza llamadas entrantes
- ✓ **volumen:** ajuste el volumen de los altavoces, auriculares y timbres

dispones de un manual de usuario detallado en [https://descargas.mundo-r.com/descargas/es/telefono/telefonía\\_IP/terminales\\_y\\_equipamiento](https://descargas.mundo-r.com/descargas/es/telefono/telefonía_IP/terminales_y_equipamiento)  
si tienes cualquier problema o duda con este teléfono llama al 900 815 825


# guía rápida del teléfono Yealink T27G

## transferencia

- ✓ **directa:** transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor sin consulta:



- ✓ **con consulta:** transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor consultando su disponibilidad:



## desvío de llamadas

- ✓ **inmediato:** desvía todas las llamadas recibidas en ese número, programable desde el menú de opciones:



- ✓ **si comunica:** desvía las llamadas si el interlocutor está ocupado y no tiene activada la llamada en espera:



- ✓ **si no contesta:** desvía las llamadas tras unos segundos, programable desde el menú de opciones:




## contestador

- ✓ **activar:** desvía las llamadas mediante desvío **si no contesta** al contestador (278) tras unos segundos, programable desde el menú de opciones



## conferencia a tres

- ✓ establece una conferencia entre varios interlocutores, después de haber establecido una conversación:




## agenda

- ✓ para acceder a las agendas local y remota mantén pulsada la tecla

## lista de llamadas

- ✓ accede al listado de llamadas ordenados por fecha y hora:
- ✓ busca la lista a consultar con o y desplázate por la lista con



- ✓ las opciones que hay son:

- guardar el número: Opcion → Añadir a contactos
- borrar el número de la lista: Eliminar
- volver atrás: Atras

## control de presencia

- ✓ mantén pulsada la tecla de línea que deseas configurar
- ✓ **Tipo:** Avanza con la tecla hasta que el tipo sea BLF
- ✓ **Etiqueta:** Introduce el texto que quieres que identifique la tecla en pantalla
- ✓ **Valor:** introduce el número de teléfono que quieres supervisar con el prefijo +34. Para añadir "+" modifica el método de entrada a "abc" y pulsa 16 veces la tecla

## captura de llamadas

- ✓ para capturar llamadas marca \*42 → OK o \*42\* <extensión> → OK